

Байпас RMB-KOR33

Общие сведения

Применяется совместно с трехфазными стоечным ИБП серии KOR33 с выходной мощностью 10 - 20 кВА. Устройство предназначено для организации ручного, безразрывного переключения питания нагрузки с ИБП на входную сеть для проведения настройки, сервисного обслуживания или замены источника бесперебойного питания.

Байпас RMB-KOR33 устанавливается в 19-дюймовые направляющие стойки или телекоммуникационного шкафа, высота байпаса – 3U.



Характеристики

Модель	RMB-KOR33
Цвет	Чёрный
Форм-фактор	Стоечный (Rack)
Число фаз	3 в 3
Входное напряжение, В	380/400/415
Входная частота, Гц	50/60
Входной ток, А	63
Макс. входной ток байпаса, А	63
Тип входного подключения	Подключение к клеммам
Тип выходного подключения	Подключение к клеммам
Размер (Ш x Г x В), мм	443 x 670 x 131 (3U)
Вес, кг	12

* Все права защищены.

** Информация, содержащаяся в документе, носит ознакомительный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.